MODULO COMUNICATORE PSTN/GSM/GPRS/ADSL

› SH503AX

Inserito all'interno di una centrale d'allarme DAITEM e-nova, permette il collegamento del Sistema di Sicurezza alla rete telefonica analogica via PSTN o GSM, l'utilizzo della tecnologia GPRS e il collegamento a internet via ADSL, fornendo al Sistema di Sicurezza le funzioni di trasmissione dell'allarme e di telegestione tramite rete telefonica e tramite portale web dedicato (in allestimento), oltre alla trasmissione diretta via MMS delle immagini scattate dai rivelatori con fotocamera, al telefono cellulare o smartphone dell'Utilizzatore.

Compresa pila RXU03X





Funzioni

› Il modulo comunicatore può essere aggiunto alla centrale come dispositivo opzionale.

› Permette la trasmissione in modalità vocale analogica via PSTN o GSM e/o SMS via GSM in caso di allarme o anomalie.

› Possibilità di conferma dell'accensione e/o spegnimento del Sistema di Sicurezza mediante la ricezione di un SMS.

› La linea predefinita di fabbrica per le chiamate vocali è la PSTN con la possibilità di avere la linea GSM di back-up.

› Permette la telegestione in modalità dati (digitale) via ADSL o GPRS, previa autorizzazione dell'Utilizzatore.

› Il modulo comunicatore è facilmente raggiungibile attraverso l'apertura della centrale a 45° rispetto alla sua base.

› Programmazione e manutenzione facilitate:

- In locale:
  - Tramite la tastiera della centrale con l'ausilio della sintesi vocale
  - Tramite PC con software TwinLoad e l'interfaccia radio TwinTool SH801X
- per l'Installatore.
  Attraverso un PC ed il TwinLoad® (necessario il collegamento della centrale DAITEM e-nova alla rete elettrica): riconfigurazione del sistema, accesso alla memoria eventi, inibizione di apparecchiature, ecc. con la centrale dotata di modulo alimentatore di rete RXU01X (opzionale) e via ADSL
- per la Società di telesorveglianza.
  Oltre a quanto descritto per l'Installatore, è possibile anche accendere e spegnere l'impianto, comandare dei carichi elettrici.

› Associazione di telecamere IP a rivelatori (in allestimento):
- Ad un rivelatore possono essere associate al massimo 2 telecamere IP
- Nel momento in cui il rivelatore è attivato, viene registrato un filmato di allarme per ognuna delle telecamere associate

› Possibilità per l' Utilizzatore di accesso a distanza:
- attraverso la rete PSTN o GSM (GSM con alimentazione da rete elettrica):
  - Interrogazione sullo stato del sistema
  - Acceso/Spento
  - Verifica e modifica dei numeri telefonici programmati
  - Invio di comandi per attivazione e disattivazione ricevitori di comando
  - Interrogazione, ascolto ambientale e interfonia (solo con rete GSM)
- attraverso il portale web dedicato all'Utilizzatore (in allestimento) con linea ADSL o GPRS:
  - Interrogazione sullo stato del sistema
  - Acceso/Spento
  - Consultazione della memoria eventi
  - Visualizzazione immagini catturate da rivelatori di movimento, anche su richiesta
  - Visualizzazione dei filmati d'intrusione delle telecamere IP.

Caratteristiche tecniche

› Compatibile con i prodotti della linea DAITEM con tecnologia TwinBand®

› Alimentazione:
- Con linea PSTN: alimentazione dalla centrale (BatLi22)
- Con linea GSM: alimentazione dalla centrale (BatLi22) e pila 3,7 V – 1,2 Ah tipo RXU03X (fornita) solo per chiamate in uscita.
  Nel caso di utilizzo come comando telefonico è necessario l'alimentatore RXU01X.
- Con linea ADSL, occorre equipaggiare la centrale con:
  - n. 1 modulo alimentatore di rete RXU01X (opzionale)
  - n. 1 pila ricaricabile RXU03X (fornita)

› Possibilità di collegare l'antenna esterna RXA03X per la miglior ricezione del segnale

› Funzione di controllo credito e scadenza SIM tramite invio di un SMS

› Conferma allarme con ricezione di immagini (fino a 5) riprese da rivelatori con fotocamera tramite l'invio di un MMS ad un numero specifico

› Possibilità di comandare a distanza il Sistema di Sicurezza tramite SMS con l'invio di comandi di Acceso/Spento

› Sintesi vocale in 6 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese)

› Identificazione del numero e del gruppo di appartenenza dei rivelatori che hanno rilevato l'intrusione

› Protocolli di trasmissione:
- per Società di telesorveglianza ContactID (PSTN o GSM)
- per Utilizzatore: vocale (PSTN o GSM) e SMS (GSM)

› Eventi trasmessi: max 6 in ordine di priorità (incendio, intrusione, allarme tecnico, anomalie, preallarme e dissuasione) programmabili su 3 gruppi di chiamate (8 numeri telefonici)

› Ciclo chiamata: al massimo 5 cicli per gruppo

› Chiamata ciclica per il buon funzionamento del modulo comunicatore tramite SMS o in ContactID (per Società di telesorveglianza)

› In caso di anomalie tensione del sistema tra le ore 22.00 e le 8.00 del mattino successivo, il corrispondente allarme verrà trasmesso tra le ore 8.00 e le 8.30

› Temperatura di funzionamento: da - 10 °C a + 55 °C

› Conformità alle norme europee EN 50136

› Dimensioni (L X A X P): 165 x 60 x 35 mm

› Peso: 119 g