

Dati tecnici

Modello	LEDA485VOX
Codice di magazzino	SREST0003400
Tipologia	Sirena autoalimentata per esterno su bus seriale RS485 con funzioni di sintesi vocale
Lampeggiatori LED	Lampeggiatore a LED ad alta luminosità, LED per segnalazione di stato impianto e 2 LED bianchi per segnalazione multifunzione personalizzabile dall'utente
Centrali compatibili	ETR G2, PREGIO, VIDOMO, VIDOMOTRX e TITANIAPLUS
Trombe	2 trombe da 4 Ohm
Frequenza in emissione	1,73 KHz, regolabile via software
Suono	Personalizzabile dall'utente come bitonale (4 tipi) o suono cadenzato (3 tipi)
Suoni registrabili	8 messaggi personalizzabili dall'utente (+ 5 suonate standard)
Durata totale registrazioni	2 minuti
Macro disponibili	3 macro standard + 9 macro personalizzabili dall'utente
Attivazione	Su comando da linea seriale
Pressione sonora	107 dB a 1m (a 12Vcc)
Tempo massimo di allarme	5 minuti, impostabile via software
Attivazione del lampeggiatore	Impostabile via software
Numero lampeggi	Impostabile via software
Funzioni	• Programmabile da PC con software BroswerOne • Avanzate funzioni di sintesi vocale • Segnalazione programmabile LED di stato impianto e corretto funzionamento • Segnalazione luminosa e acustica di inserimento e disinserimento impianto con volume programmabile • Autodiagnosi per controllo stato batteria e guasto / Gestione ingresso antischiuma • Limite programmabile di attivazione giornaliera • Lettura della temperatura ambientale • Lettura delle alimentazioni • Volume regolabile delle segnalazioni acustiche di allarme e di servizio • Segnalazione luminosa e acustica programmabile per allarme, manomissione, anomalia, memoria e servizio • Segnalazione stato tamper
Batteria allocabile (opzionale)	12V / 1,2 Ah (dimensioni max L 97 x H 51 x P 43mm - poli esclusi)

EL.MO. spa
Via Pontarola 70
IT-35011 Campodarsego (PD)
info@elmospa.com
www.elmospa.com
Tel. +39 049.9203333
Fax. +39 049.9200306

EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso