TA4000

Centrale antincendio serie Tacóra convenzionale / analogico indirizzata a 4 zone convenzionali + 2 loop



Caratteristiche principali

- **Gestione di 4 zone convenzionali configurabili come:**
  - **ingresso per sensori convenzionali ad assorbimento con resistenza di bilanciamento di 4K7 Ohm**
  - **uscita open collector**
  - **ingresso con pull-up per collegamento ad un dispositivo con uscita open-collector**
  - **ingresso bilanciato**
  - **ingresso 4 - 20mA.**
- **Espansione ibrida: 4 zone convenzionali + 2 loop analogico indirizzati AS con schede di espansione opzionali TAEXP20**
- **1 zona aggiuntiva per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento da 4K7 Ohm.**
- **Predisposizione per la connessione dei seguenti moduli opzionali: scheda di spegnimento EXTING, modulo GSM MDGSME, scheda a relè TAREL24, modulo LAN FXLAN2**
- **Interfaccia utente con display grafico retroilluminato multicolore, tastiera e LED di segnalazione.**
- **Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) UNI EN 54-2, UNI EN 54-4, UNI EN 54-21 (con modulo GSM mod. MDGSME), UNI EN 12094-1 (con modulo di spegnimento mod. EXTING).**

Dati tecnici

Modello	TA4000
Codice di magazzino	ICCTA0102400 ICCTA0102401
Caratteristiche	
Zone convenzionali	4 zone convenzionali configurabili come: • Ingresso per sensori convenzionali ad assorbimento con resistenza di bilanciamento di 4K7 Ohm • Uscita open collector • Ingresso con pull-up per collegamento ad un dispositivo con uscita open-collector. • Ingresso bilanciato • Ingresso 4 - 20mA
Configurazione ibrida	• 4 zone convenzionali + 2 loop analogico-indirizzati AS (con schede loop TAEXP20)
Zona pulsanti	1 zona per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento di 4K7 Ohm
Uscite	• 1 uscita supervisionata bilanciata per allarme protetta da PTC, • 1 uscita RELE' NA/C/NC per segnalazione guasto, • 1 uscita RELE' NA/C/NC per segnalazione Preallarme, • 2 uscite RELE' NA/C/NC configurabili, • 1 uscita 24Vcc per utenze, protetta da PTC, • 1 uscita 24Vcc per utenze resettabile protetta da PTC,
Indirizzi sul loop AS	Fino a 254 per loop
USB	1 connettore USB
Connettori per moduli opzionali	• Modulo GSM MDGSME per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme o dello stato della centrale • Scheda a 4 uscite relè programmabili TAREL24 • Scheda LAN FXLAN2 per una connessione Ethernet • Modulo di spegnimento ad 1 zona EXTING • Modulo loop AS mod. TAEXP20 (max 2)
Interfaccia utente	Display grafico retroilluminato multicolore, tastiera e LED di segnalazione.
Memoria eventi	Storico 2000 eventi
Funzioni	• Cambio colore retroilluminazione display automatico in base allo stato della centrale. • Evacuazione • Tacitazione avvisatori acustici • Ripristino centrale • Modalità giorno /notte • Esclusione zone, dispositivi e moduli • Test funzionale su centrale, ingressi ed uscite • Impostazione e personalizzazione fasce orarie • Spegnimento con modulo EXTING (opzionale) • Connessione su reti LAN con modulo FXLAN2 (opzionale) • Invio messaggi SMS con modulo MDGSME (opzionale)
Grado di protezione	IP30
Alimentatore	DC29V / 3,45 A Max (in dotazione)
Batterie	Batterie alloggiabili internamente 2x12V/26Ah (opzionali). Sistema di alimentazione con controllo carica batteria e scompenso carica. Controllo temperatura batterie opzionali interne NTC1 e NTC2
Condizioni operative	-5°/+40° 93% UR
Dimensioni/peso	L500 x H450 x P200mm, 6Kg
Assorbimento	80 mA a riposo
Alimentazione	230Vca
Certificazioni	Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) UNI EN 54-2, UNI EN 54-4, UNI EN 54-21 (con modulo GSM MDGSME), UNI EN 12094-1 (con modulo di spegnimento EXTING)

EL.MO. spa
Via Pontarola 70
IT-35011 Campodarsego (PD)
info@elmospa.com
www.elmospa.com
Tel. +39 049.9203333
Fax. +39 049.9200306

EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso