D

Dati tecnici

Modello	TA2000
Codice di magazzino	ICCTA0101500 ICCTA0101501
Caratteristiche	
Zone convenzionali	4 zone convenzionali configurabili come: • Ingresso per sensori convenzionali ad assorbimento con resistenza di bilanciamento di 4K7 Ohm • Uscita open collector • Ingresso con pull-up per collegamento ad un dispositivo con uscita open-collector. • Ingresso bilanciato • Ingresso 4 - 20mA
Espansioni	• Espandibile a 12 zone convenzionali con 1 scheda di espansione TAEXP10 (opzionale) ed 1 loop analogico/indirizzato con 1 scheda di espansione loop analogico-indirizzato TAEXP20 (opzionale) per consentire una configurazione mista • Oppure, di prossima introduzione, espandibile fino a 44 zone convenzionali con 5 schede di espansione TAEXP10 (opzionale)
Zona pulsanti	1 zona per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamento di 4K7 Ohm
Uscite	• 1 uscita supervisionata bilanciata per allarme protetta da PTC, • 1 uscita RELE' NA/C/NC per segnalazione guasto, • 1 uscita RELE' NA/C/NC per segnalazione Preallarme, • 2 uscite RELE' NA/C/NC configurabili, • 1 uscita 24Vcc per utenze, protetta da PTC, • 1 uscita 24Vcc per utenze resettabile protetta da PTC, • 4 uscite a relè opzionali con modulo TAREL24, • 1 RS485 per il collegamento fino a 2 TAREPEATER
Indirizzi sul loop AS	Fino a 254
	1 connettore USB

EL.MO. spa
Via Pontarola 70
IT-35011 Campodarsego (PD)
info@elmospa.com
www.elmospa.com
Tel. +39 049.9203333
Fax. +39 049.9200306

EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso